最初にお読みください!

あんしんクラウド for PaPeRo i ロボットを家に設置するときのご説明書



株式会社コンロッド お問い合わせ先 メール:help@connrod.co.jp

①ロボット本体







こちらはレンタルになりますので、中身 を無くさないようにご注意ください! PaPeRo i本体 マニュアル 電源ケーブル (2本) LANケーブル (今回使いません)

②テレビ (別売り液晶テレビをご購入された方のみ)



テレビ本体 スタンド スタンド固定シール 電源ケーブル HDMIケーブル (今回使いません)



③モバイルルータ(モバイル回線オプションをお申し込みの方のみ)









モバイルルータの下面に、マイクロ USBの差し込み口があります。

PaPeRo i本体の後ろから出ている USBコードを接続します。





モバイルルータを、PaPeRo i背面のマ ジックテープに貼り付けて完成です。

ロボットとインターネットの接続 (ご自宅のインターネット回線をご利用になる場合)



PaPeRo iのざぶとん背面に 「WAN」と書かれたポートがありま すので、ここにネットワークケーブ ルを接続してください。

ネットワークは、IP自動取得 (DHCP)が利用できるよう、あらか じめ設定しておいてください。

ロボットとインターネットの接続②

(ご自宅の無線LAN経由でご利用になる場合)

(モバイルルータオプションをお申込みの方は、この設定は不要です)

無線LANに接続するには、PaPeRo i本体のルータ設定を変更する必要があります。 設定を誤ると、PaPeRo iが正常に動かなくなる可能性もございますので、 十分に注意して作業を進めてください。



①PaPeRo i本体背面にあるLANポート(LAN1~LAN4)と、お手持ちのパソコンをLANケーブルで接続してください。

※パソコンの方は、「IPアドレス自動取得」にしてください。



②パソコンのブラウザを起動し、 http://192.168.123.1/ にアクセスします。

認証を求められますので、 ID:admin パスワード:1234 でログインしてください。

ログイン直後、「設定」をクリックしてください。



③左メニューから「基本設定」→「接続設定」と進み、動作モードを「ルータ」から「無線子機」に変更して、右下の「設定」をクリックしてください。

PaPeRo iが自動的に再起動します。

無線子機モードでは、「IPアドレス自動取得」ができなくなりますので、パソコンのIP設定を以下のように変更してください。

IPアドレス: 192.168.123.2 ネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイ: 192.168.123.1 DNSサーバ: 192.168.123.1



④PaPeRo iの起動が完了したら、再び http://192.168.123.1/

にアクセスし、左メニューから「無線LAN設定」→「STA設定」 と進んでください。

ここで無線LAN接続に必要な設定 (SSIDや暗号化キー)を入力して、「設定」ボタンをクリックします。その後、左上の「保存」ボタンがオレンジ色になったらクリックしてください。

これで、無線LANに接続できるようになります。 パソコンのブラウザから、一般のホームページが閲覧できるか どうかご確認ください。

無線LANの接続を確認できましたら、いったんPaPeRo iの電源を切って、次のステップにお進みください。

★別売りの液晶テレビをご購入されなかった方は、PaPeRo i背面のHDMI ケーブルを、ご家庭のテレビのHDMIポートに繋いでください。

以下は、別売り液晶テレビの接続方法です。





テレビのスタンドを組み立て て、テレビ下面にネジで取り 付けます。

PaPeRo i本体の後ろから出ている HDMIコードを、テレビ横のHDMI ポートに接続します。





テレビの電源ケーブルを、テレビ横の差 し込み口に接続します。 (HDMIポートのすぐ上にあります)

テレビをPaPeRo iの横に置いて完成です。



★テレビオプションをご利用の方へ★ 最初に、テレビの電源コードをコンセントに繋い で、テレビの電源をオンにしてください! PaPeRo iの電源を先に入れると、映像が映らない可能性がございます。







PaPeRo iのACアダプタをひとつに繋ぎ、PaPeRo i背面の「19v」と書かれている口に接続します。

PaPeRo iのACアダプタを、コンセントに繋ぎます。 自動的に、PaPeRo iが起動します。

※電源スイッチはございませんので、電源を切るときはそのままコンセントを抜いてください。





(モバイル回線オプションをご利用の方へ) 背面のモバイルルータの電源ボタンを、3秒ほど ずっと押してください。画面に「FUJISOFT」と出 てきたら、指を離して大丈夫です。

約3分待つと、起動が完了します。

「PaPeRo iです。よろしくね」とあいさつしたら、 正常に起動が完了したことになります。

もしあいさつをしない場合は、ネットワークが繋がっていない可能性がありますので、モバイルルータの電源が入っているか、インターネット回線が繋がっているかなど、ご確認ください。



以上で、「あんしんクラウド for PaPeRo i」のロボット設置は完了です。

ロボットの使い方につきましては、この冊子の裏面にある 「あんしんクラウド for PaPeRo i ロボットの使い方」 をお読みください。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せ窓口までお知らせください。

株式会社コンロッド お問い合せ窓口 メール: help@connrod.co.jp

このたびは、「あんしんクラウド for PaPeRo i」をお申し込みいただき、 誠にありがとうございました。

ご家族間でのコミュニケーションや、ロボットを通じたインターネットのサービスなど、ふだんの生活が少し楽しくなるように、お役に立てれば幸いです。